



## Punta latauslokerikko

PUNTA latauslokerikossa säilytät ja lataat kätevästi ja turvallisesti kannettavia sähkölaitteita. Laajasta valikoimastamme löydät sopivan latauslokerikon kuhunkin käyttökohteeseen.

LATAUSLOKERIKKO

### Tekniset tiedot

<b>Vakiokorkeudet</b>	880 mm, 1700 mm (ilman jalustaa), tilauksesta muita korkeuksia
<b>Lokeroiden määrä päällekkäin</b>	12 (LK12, k: 122 mm) 10 (LK10, k: 150 mm) 8 (LK8, k: 192 mm) 4 (LK4, k: 397 mm) 6 (LK12, k: 122 mm) 5 (LK10, k: 150 mm) 4 (LK8, k: 192 mm)
<b>Osaston leveys</b>	300 mm tai 400 mm (aukon leveys: 224 mm, 324 mm)
<b>Syvyys</b>	532 mm + 25 mm, tilauksesta 402 mm + 25 mm Kaapin takana olevat listat ilmanvaihtoa varten lisäävät kaapin syvyyttä 25 mm
<b>Jalusta</b>	Jalustan korkeus: 200 mm Maksimi leveys: 1200 mm (maks. 3 tai 4 osastoa rinnakkain) Varustettu säätöjaloilla (säätö 50 mm) Latauslokerikot on mahdollista varustaa myös pyörillä

<b>Rungon materiaali</b>	Kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy
<b>Ovien materiaali</b>	Valittavissa sopiva materiaali laajasta valikoimastamme
<b>Ilmanvaihto</b>	Kaikissa lokeroissa on reiät takaseinässä. Seinäasennuksessa suositellaan tilaamaan lokerikko takaseinän korotusrimoilla
<b>Väri</b>	Vakiovärin lisäksi valittavissa kaikki värikarttamme vaihtoehdot.
<b>Sähkönsyöttö</b>	Pistorasioiden määrä: 1 per lokero (LK4 saatavana 2 pistorasiaa) Pistorasian tilalle valittavissa USB-rasia (2 USB-pistoketta, Max 2,1 A)
<b>Maksimiteho</b>	2500W (10 A, 250 V)
<b>Syöttöjohdon pituus</b>	2,5 m (vaihdettavissa)
<b>Syöttöjohdon liittimen sijainti</b>	kaapin päällä
<b>Syöttöjohdon liitin latauskaappiin</b>	IEC C13 kulma
<b>Kiinnitys</b>	Seinäkiinnityssarjan avulla
<b>Lukko</b>	Valittavissa käyttötarkoitukseen sopiva lukko laajasta valikoimastamme
<b>Lisävarusteet</b>	LAN-pistoke jokaisessa lokerossa
<b>Turvallisuus</b>	Pistorasioihin ei saa kytkeä muita kuin niihin tarkoitettuja laitteita
<b>CE-merkintä</b>	Tuote täyttää CE-merkin vaatimukset